



УСТРОЙСТВО СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА

ХАМЕЛЕОН

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Устройство имеет три основных режима работы:



Режим 1 «Маяк»

Поиск транспортного средства в случае угона.



Режим 2 «Персональный трекер»

Отслеживает местоположение людей и других мобильных охраняемых объектов.



Режим 3 «Автомобильный трекер»

Постоянно определяет местоположение и трассу движения транспортного средства.

Для первоначальной настройки устройства Вам потребуется выбрать один из режимов работы и взять в руки свой мобильный телефон. Сделать настройку можно одним из трех способов:

А НАСТРОЙКА КНОПКОЙ

В НАСТРОЙКА ПО ЗВОНКУ

С НАСТРОЙКА ПО WEB

Предустановленные параметры основных режимов.*

Режимы Параметры	№1 Маяк	№2 Персональный трекер	№3 Автомобильный трекер
Периодичность пробуждения	1 раз в сутки (остальное время находится в состоянии сна)	всегда на связи	всегда на связи
Определение местоположения		15 сек при движении каждые 10 мин (при наличии)	10 сек при движении, 30 сек при стоянке
Передача данных			
Рекомендации	питание от литиевых батареек	питание от аккумулятора	подключение к бортовой сети

*Настройки по умолчанию могут быть изменены пользователем (см. расширенную инструкцию на сайте www.muchameleon.ru)

Настройка производится нажатием кнопки на корпусе устройства.



1. ВХОД В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

Нажмите и удерживайте кнопку. Отпустите как только в ней загорится зеленый светодиод.



2. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ


В соответствии с выбранным режимом нажмите кнопку требуемое количество раз (каждое нажатие кнопки сопровождается подмигиванием красного светодиода):

№1 Маяк	№2 Персональный трекер	№3 Автомобильный трекер
1 раз	2 раза	3 раза

Зеленый светодиод погаснет, красный мигнет соответствующее режиму количество раз:



В течение 2 сек. коротко нажмите кнопку 1 раз для подтверждения выбранного режима.



Если Вы не успели подтвердить режим или хотите выбрать другой, задайте его заново.



3. НАСТРОЙКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА

Позвоните со своего мобильного телефона на номер предустановленной SIM (номер указан в гарантийном талоне). Звонок будет сброшен автоматически.



ГОТОВО!

После успешного завершения настройки на Ваш номер телефона поступит SMS-сообщение.



Ваш номер активирован
Применен режим #_

В НАСТРОЙКА ПО ЗВОНКУ


Настройка производится путем звонка на номер предустановленной SIM. Номер SIM указан в Гарантийном талоне.



Звонок с Вашего телефона будет тарифицироваться как исходящий звонок на SIM-карту «Билайн» Московского региона согласно действующему тарифу оператора связи.

1. ВХОД В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

Нажмите и удерживайте кнопку на корпусе устройства. Отпустите как только в ней загорится зеленый светодиод.



индикация
в кнопке

2. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ И НАСТРОЙКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА

Позвоните со своего мобильного телефона на номер предустановленной SIM.

Следуя подсказкам голосового меню,
выберите нужный режим.
Звонок будет сброшен автоматически.



ГОТОВО!

После успешного завершения настройки
на Ваш номер телефона поступит
SMS-сообщение.



Ваш номер активирован
Применен режим #_

**Внимание! «Быстрый старт»
позволяет задать основные
параметры работы только при
первоначальной настройке из
режима магазин (сервисный
режим). Для дальнейшей
настройки или перевода
устройства в другой режим,
воспользуйтесь расширенной
инструкцией на сайте
mychameleon.ru**

1. ВХОД В ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ

Отсканируйте QR-код либо самостоятельно зайдите на сайт gde.mychameleon.ru



2. РЕГИСТРАЦИЯ

Нажмите на кнопку «Регистрация», заполните все поля согласно подсказкам.

Регистрация

Дождитесь SMS-сообщения с кодом на номер телефона, указанный при регистрации. Введите код из SMS, создайте и подтвердите пароль.

3. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА

В главном меню выберите вкладку «Объекты наблюдения», нажмите кнопку «Добавить».

Задайте имя объекта, введите IMEI-номер (указан в Гарантийном талоне) и выберите значок для отображения объекта на карте. Нажмите «Сохранить».



Сохранить

4. ВХОД В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

Нажмите и удерживайте кнопку на корпусе устройства. Отпустите как только в ней загорится зеленый светодиод.



5. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ И НАСТРОЙКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА

Выберите из списка нужный режим работы. Задайте свой номер телефона в качестве номера владельца (для отправки команд и получения SMS).

Нажмите кнопку «Выполнено».

ГОТОВО!

После успешного завершения настройки на Ваш номер телефона поступит SMS-сообщение.



Ваш номер активирован
Применен режим #_